

Placa principal Asus WS C621E SAGE

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 3647

Nmero de zcalos: 2

Factor de forma: EEB

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 305x330mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C621

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 12 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2666 MHz

Memoria mxima: 768 GB

Compatibilidad con ECC

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 10 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Conector U.2: 4 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel I210-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 8x: 4 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 5 piezas / 1 x Gen 2, 4 x Gen 1 /

PS/2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+ 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 9 piezas