

Coche elevador Swat M-4.100

Clase: A/B

Nmero de canales: 4

Nom. potencia del canal (a 2 ohmios): 130 W

Nom. potencia del canal (a 4 ohmios): 100W

Puenteado: 2 x 260W / a 4 ohmios /

Ajuste de resistencia

Potencia mxima: 540W

Resistencia mxima : 4 ohmios

Rango de frecuencia: 10 - 20000 Hz

Relacin seal/ruido: 95dB

Funciones: entrada de alto voltaje; Funcin Bass Boost; filtro de paso bajo (LPF); filtro de alta frecuencia (HPF)

Clasificacin del fusible: 30 A / 2 piezas /

Dimensiones: 330x220x52,5 mm