

Mezclador de edificios Flex MXE 1202 Plus WR2 140

Aparato: mezclador

Tipo: porttil

Potencia til: 710 W

Potencia de entrada: 1200 W

Nmero de revoluciones: 210/780 rpm

Mx.dimetro de la boquilla: 140 mm

Reductor: 2 velocidades

Reversa: falta

Husillo rosca hembra: M14

Funciones: arranque suave; controlador de velocidad; mantenimiento de velocidad; bloqueo de botn de encendido; proteccin electrnica del motor

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Juego completo: boquilla mezcladora / WR2 140 mm /

Longitud del cable: 4 m

Nivel de ruido: 90 dB

Peso: 4,8 kg