

# AV-receptor Yamaha RX-V385

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 192 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 24 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Sonido envolvente de auriculares

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Compatibilidad con 3D

Especificaciones tcnicas

Nmero de canales: 5.1

Potencia por canal: 70W / 6 /

Relacin seal/ruido: 110 dB

Impedancia de altavoz permitida: 6 ohm

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproducin: Radio AM/FM Medios USB

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: Bluetooth

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic II DTS DTS

Express DTS-HD Audio de alta resolucin DTS-HD Master Audio DTS Neo:6

Entradas

RCA: 2 pares

Coaxial S/P-DIF : 2 piezas

Optica: 1 pieza

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Compuesto: 3 piezas

Salidas

HDMI: 1 uds

Compuesto: 1 pcs

En auriculares: 6,35 mm (Jack)

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Lineal: / 3,5 mm (miniconector) /

General

Consumo de energia: 600 W  
Consumo en espera: 0,2 W  
Control mediante smartphone  
Dimensiones (AnxPrxAl): 435x315x161 mm  
Peso: 7,7 kg  
35 mm (conector)  
Panel frontal  
Salida de auriculares  
Puerto USB  
Entrada de línea: / 3,5 mm (miniconector) /  
General  
Consumo de energía: 600 W  
Consumo en espera: 0,2 W  
Control con smartphone  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x315x161 mm  
Peso: 7,7 kg  
35 mm (conector)  
Panel frontal  
Salida de auriculares  
Puerto USB  
Entrada de línea: / 3,5 mm (miniconector) /  
General  
Consumo de energía: 600 W  
Consumo en espera: 0,2 W  
Control con smartphone  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x315x161 mm  
Peso: 7,7 kg