

Placa base MSI X58 Pro-E

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1366

Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X58

Puente sur: Intel ICH10R

BIOS: Ami

RAM

DDR3: 6 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: Canal 2-x/3-x

Frecuencia de reloj mxima: 1600 MHz

Memoria mxima: 24 GB

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC889

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de unidades

Conector IDE: 1 pc

SATA2 (3 Gb/s): 7 piezas

Conector eSATA: 1 pieza

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 8111C

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Ranuras PCI: 2 piezas

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 6 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

Funciones y características adicionales de la placa base: Botones de encendido y reinicio en la placa Botn de reinicio CMOS