

Estabilizador de tensin Volter Parus 7

Tipo de regulador: doble conversin

Tensin de entrada: 230 V (monofscico)

Potencia: 7000W

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada: 130 - 330 V

Precisin del voltaje de salida (\pm): 0.5 %

Voltmetro: digital

Enchufes

Conexin de terminales

Niveles de proteccin

Proteccin: contra sobretemperaturacontra cortocircuitocontra sobrecarga sobre/bajo voltaje

General

Instalacin: montaje en paredsuelo

Refrigeracin: activa

Clasificacin IP: 20

Dimensiones: 430x630x140 mm

Peso: 19,5 kg