Generador Rato R3000W-VL

Combustible: gasolina / gas Tensin de salida: 220 B Potencia nominal: 2,7 kW Potencia mxima: 3 kW Alternador: sncrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos Modelo de motor: Rato R210

Desplazamiento del motor: 212 cm

Potencia: 7 CV

Tipo de arranque manual

Consumo de combustible: 1,71 l/h / gasolina,al 100 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 12 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo: 7 h / al 100 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire Caractersticas y caractersticas

Funciones: Salida de CC (DC 12 V)regulador de voltaje automtico (AVR)pantallacontador de

horasvoltmetro

General

Nmero de tomas (220/380 V): 2 uds Tomas 220 V: 2 uds para 16 A

Ruedas:

Nivel de ruido: 73 dB / a una distancia de 7 m /

Dimensiones: 595x430x440 mm

Peso: 48.5 kg