

# Generador eléctrico Fogo FH 6001R

Combustible: gasolina  
Tensión de salida: 220 B  
Potencia nominal: 5,6 kW  
Potencia máxima: 6,2 kW  
Alternador: sincrónico

## Motor

Tipo de ICE: 4 tiempos  
Modelo de motor: Honda GX390  
Desplazamiento del motor: 389 cm<sup>3</sup>  
Potencia: 13 CV  
Tipo de arranque: manual  
Consumo de combustible: 2,7 l/h / al 75 % de carga /  
Volumen del depósito de combustible: 6,2 l  
Funcionamiento continuo tiempo: 2.3 h / al 75 % de carga /  
Refrigeración del motor: aire  
Funciones y características  
Funciones: regulador de voltaje automático (AVR)

## General

Número de tomas (220/380V): 2 piezas  
Nivel de protección: IP 23  
Nivel de ruido: 97 dB  
Dimensiones : 790x600x645 mm  
Peso: 71 kg  
Ruido: 97 dB  
Dimensiones: 790x600x645 mm  
Peso: 71 kg  
Ruido: 97 dB  
Dimensiones: 790x600x645 mm  
Peso: 71 kg