

# Generador Fogo FH 6001T

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,6 kW

Potencia mxima: 6,2 kW

Alternador: sincrnico

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390

Desplazamiento del motor: 389 cm

Potencia: 13 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,7 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 26 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo : 9,6 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas de 220V: 1 ud para 16 A,1 pieza para 32 A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 790x600x730 mm

Peso: 71 kg