

Generador Fogo FH 6001RTE

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,6 kW

Potencia mxima: 6,2 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: Arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,7 l/h / al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 26 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 9.6 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR)

Total

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Proteccin : IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 790x600x645 mm

Peso: 94,2 kg