

# Generador Matari MX11003E

Combustible: gasolina

Tension de salida: 380V

Potencia nominal: 8 kW / a 380 V, 7,5 kW - a 220 V /

Potencia mx: 8,5 kW / a 380 V , 8 kW - a 220 V /

Alternador: sincrono

Bobinado alternador: cobre

## Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Matari M440F

Desplazamiento del motor: 439 cm

Potencia: 17 CV

Tipo de arranque: arranque electrico

Consumo de combustible: 2.3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 23 l

Indicador de nivel de combustible:

Tiempo de funcionamiento continuo 10 h

Refrigeracin del motor: aire

Funciones y caractersticas

Funciones: salida de corriente constante (DC 12 V) regulador de voltaje automatico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

## General

Nmero de tomas (220/380 V): 2 uds Tomas 220 V: 1 ud para 32 A

Tomas 380 V: 1 ud para 16 A

Ruedas:

Nivel de seguridad: IP 23

Nivel de ruido: 72 dB / a distancia 7m /

Dimensiones: 790x575x605 mm

Peso: 101 kg