

# Estabilizador de tensin Volter Parus 11

Tipo de regulador: doble conversin

Tensin de entrada: 230 V (monofasico )

Potencia: 11000 W

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada: 130 - 330 V

Precisin del voltaje de salida ( $\pm$ ): 0,5 %

Voltmetro: digital

Tomas

Conexin de terminales

Niveles de proteccin

Proteccin: contra sobrecalentamiento contra cortocircuito circuitosobrecargasobre/bajo voltaje

General

Instalacin: montaje en paredde pie

Refrigeracin: activa

Clasificacin IP: 20

Dimensiones: 430x630x140 mm

Peso: 19,5 kg