

Capota Faber Inca LUX 2.0 EV8 X A52

Color:

Tipo e instalacin: construida -in (armario)

Decoracin: empotrado completo

Parmetros tcnicos

Principio de funcionamiento: escape/recirculacin

Potencia: 250 W

Capacidad (motor): 1050 m/h

Capacidad (mx.): 590 m/h

Capacidad (trabajo pesado): 660 m/h

Nivel de ruido mnimo: 54 dB

Nivel de ruido mximo: 71 dB

Nmero de velocidades: 3 / + modo intensivo /

Nmero de motores: 1

Filtracin

Filtro de grasa: aluminio

Posibilidad de instalar un filtro activo:

Indicador de obstruccin del filtro:

Funciones y caractersticas

Iluminacin: Lmparas LED

Controles: interruptores de botn

Control remoto:

Control automtico:

Succin perimetral

Total

Dimetro del conducto : 150 mm

Altura (mx.): 33 cm

Ancho: 52 cm

Profundidad: 30 cm