

Rel de tensin Novatek-Electro RN-150

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 1

Montaje en riel DIN

Ancho (unidad) : 3 U

Potencia: 11 kVA

Corriente mx.: 50 A

Rango de medida de tensin: 100 - 420 V

Precisin de medida (\pm): 1,4 %

Tiempo libre (lmite inferior): 0.12s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0.12s

Retardo de reinicio: 5 – 900s

Lmite de disparo inferior : 160 - 210V

Lmite superior de disparo: 230 - 280V

Funciones : pantalla; indicador de operacin

Ajuste: mecnico

Nivel de proteccin: IP40

Dimensiones: 52,5x93x66,5 mm

Peso: 200 g