Rel de tensin Novatek-Electro RN-163T

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 1 Montaje en riel DIN Ancho (unidad) : 3 U Potencia: 14 kVA Corriente mx.: 63 A

Rango de medida de tensin: 100 - 420 V

Precisin de medida (±): 1,4 % Tiempo libre (Imite inferior): 0.12s

Tiempo de disparo (Imite superior): 0.12s

Retardo de reinicio: 5 - 900s

Lmite de disparo inferior : 160 - 210V Lmite superior de disparo: 230 - 280V

Funciones : pantalla; indicador de funcionamiento; proteccin trmica

Ajuste: mecnica

Nivel de proteccin: IP40

Dimensiones: 52,5x93x66,5 mm

Peso: 200 g