

Sensor de seguridad Ajax MotionProtect Outdoor

Sensor de movimiento: /dos PIR sensores/; infrarrojos (PIR)

Uso exterior

Instalación: montado en pared

Conexión: inalámbrica

Protocolo de comunicación: Jeweller

Funciones y funciones: Ajuste de sensibilidad; Inmunidad a mascotas/Crecimiento hasta 80 cm (cuando se instala a una altura de 1 m)/; protección contra manipulaciones/roturas; alerta de bloqueo

ángulo de cobertura horizontal: 90 °

Alcance: 15 m

Tiempo de activación: 0.15 s

Rango de comunicación: 1700 m

Fuente de alimentación: baterías / 2xC R123A/

Tiempo de funcionamiento: 60 meses

Clase de protección: IP55

Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Dimensiones: 183x70x65 mm

Peso: 322 g