

# Sensor de seguridad Ajax MotionProtect Curtain

Sensor: cruce (barrera)

Uso: exterior

Instalacin: pared

Conectando: inalmblica

Protocolo de comunicacin: Jeweller

Funciones y caractersticas: inmunidad a animales; proteccin contra manipulaciones; alerta de interferencia

ngulo de cobertura horizontal: 6 °

ngulo de envoltura vertical: 90 °

Alcance: 10 m

Tiempo de viaje: 0.15 s

Rango de comunicacin: 1700 m

Alimentacin: bateras

Tiempo de funcionamiento: 36 meses

Clase de proteccin: IP54

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 80 %

Dimensiones: 134x44x34 mm

Peso: 118 g