

Generador eléctrico Fogo FH 3001

Combustible: gasolina

Tensión de salida: 220 V

Potencia nominal: 3 kW

Potencia máxima: 3,3 kW

Alternador: síncrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX200

Desplazamiento del motor: 196 cm

Potencia: 5,15 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,1 l/h

Depósito de combustible capacidad: 3,3 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 3 h

Refrigeración del motor: aire

Número de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas 220 B: 2 uds 16A

Nivel de protección: IP 23

Nivel de ruido: 65 dB

Dimensiones: 550x405x415 mm

Peso: 38 kg