## **Generador elctrico Fogo FH 3001**

Combustible: gasolina Tensin de salida: 220 V Potencia nominal: 3 kW Potencia mxima: 3,3 kW Alternador: sncrono

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX200 Desplazamiento del motor: 196 cm

Potencia: 5,15 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,1 l/h

Depsito de combustible capacidad: 3,3 l Tiempo de funcionamiento continuo: 3 h

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

Tomas 220 B: 2 uds 16A Nivel de proteccin: IP 23 Nivel de ruido: 65 dB

Dimensiones: 550x405x415 mm

Peso: 38 kg