

Amplificador Marantz PM-KI Ruby

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 100 W

Potencia por canal (4): 200 W

Relación señal/ruido: 107 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 88/75 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Distorsión armónica: 0.02%

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 220 mV/13 k

Entrada principal: 1,1 V/13 k

Phono MM/MC: 2,3/0,25mV/39/0.1 k

Conectores

Entradas: Ponoentrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA

RCA: 5 pares

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp) / 2 pares / Salida de control (IR)

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 unidad

A los auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos Ajuste de balance Ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Apagado automático MM etapa de fonocontrol de dispositivos externos

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 130 W

Consumo en modo de espera: 0,2 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x453x127 mm

Peso: 15,7 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x453x127 mm

Peso: 15,7 kg

2 W

Dimensiones (WxDxH): 440x453x127 mm

Peso: 15,7 kg