

# Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer AX11000

## Color

Tipo de dispositivo: enrutador de juegos

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) / 2.5Gbps / Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz 5 GHz

Bandas de funcionamiento: tricanal (2,4 GHz y 5 GHz en 2 canales)

Velocidad máxima a 2,4 GHz: 1148 Mbps

Velocidad máxima a 5 GHz: 4804 Mbps

Ancho de banda de 160 MHz

Conexión y LAN

WAN: 1 puerto 2.5 Gbps

LAN: 8 puertos 1 Gbps

Número de USB 3.2 gen1: 2 piezas / USB A + USB C /

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 8 piezas

Tipo de antenas: externa

MU-MIMO

Antena desmontable

Antenas de 2,4 GHz: 4 piezas

Antenas de 5 GHz: 8 piezas

Potencia del transmisor: 30 dBm

Potencia de señal de 2,4 GHz: 20 dBm

Potencia de señal 5 GHz: 30 dBm

Hardware

Procesador: Broadcom BCM4908

Número de núcleos: 4 / +3 coprocesadores /

Frecuencia de reloj: 1.8 GHz

RAM: 1024 MB

Memoria flash: 512 MB

Características

Características y características: Agregación de enlaces NAT Modo puente Formación de redes Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP FTP servidor servidor de archivos servidor de medios (DLNA) servidor de impresión Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2 WPA3

General

Dimensiones: 288x288x184 mm

Seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Dimensiones: 288x288x184 mm

Seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

General

Dimensiones: 288x288x184 mm