

Detector de radar StreetStorm STR-7010BT

Rangos operativos

Rangos operativos KKa / desactivar /X / desactivar /

Longitud de onda lser: 800 – 1100 nm

Seales de pulso

Soporte para seales de pulso: Ultra-K (K-Pulse)Ultra-X

Deteccin de radar

Deteccin de radar: Flecha RobotAutopistaLISDGyrfalconChrisArena

Funciones y caractersticas

Funciones: filtro de falsos positivos Modo automtico Modo autopistaModo ciudadestablecer lmite de velocidadajuste de brillo de pantallasilenciarvozalertainhabilitar intervalos

Receptor

Tipo de receptor: superheterodino

Procesamiento de seales: digital

GPS:

General

Consumo de corriente: 250 mA