

Generador Forte FG 3500

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,5kW

Potencia mxima: 2,8kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: TE200

Cilindrada: 196 cm

Potencia: 6,5 hp .

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 1,3 l/h

Capacidad del tanque de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Continuo tiempo de operacin: 11.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas 220V: 2 uds 16A

Nivel de ruido: 67 dB / a 7 m de distancia /

Dimensiones: 605x445x450 mm

Peso: 43 kg

Modificacin del modelo: Modelo FG 3500 - tipo de arranque: manual Modelo FG 3500E - tipo de arranque: arranque elctricomanual Modelo FG 3500E - tipo de arranque: arranque elctricomanual Modelo FG 3500E - tipo de arranque: arranque elctrico