

Generador Forte FG 3500E

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,5kW

Potencia mxima: 2,7kW

Alternador: snrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: TE200

Cilindrada: 196 cm

Potencia: 6,5 hp .

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 1,3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 11.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas de 220 V: 2 16 A

Nivel de ruido: 65 dB

Dimensiones: 610x440x460 mm

Peso: 57 kg

Modificacin del modelo: Modelo FG 3500 - Inicio Tipo: Manual Modelo FG 3500E - Tipo de arranque: Arranque elctricoarranque elctricoarranque elctrico