

# Placa base Asus ROG Strix X570-I Gaming

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 11

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de ranura de memoria de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima : 4800 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v .2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220A /

Amplificador: Amplificadores OP duales

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I211-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB 3.2 gen2: 3 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores integrados

USB 2.0: 1 PC

USB 3.2 gen2: 1 PC

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas