

Placa base Colorful C.A68M-BTC YV14

En direccin: creado para minera

Socket: AMD FM2+

Factor de forma: micro-ATX

Dimensiones (alto x ancho): 245 x 178 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD A68

BIOS: Ami

RAM

DDR3: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2133 MHz

Salidas de vdeo

D-Sub (VGA) salida

salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC662-VD

Sonido (canales): 5.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111F

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 7 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Trasera conectores de panel

USB 2.0: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0 : 1 PC

USB 3.2 gen1: 1 PC

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines