

Amplificador Behringer NX4-6000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 4

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 110W

Potencia por canal (4): 215W

Potencia por canal (2): 400W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de amortiguamiento: 145

Factor de distorsión armónica: 0.2 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 20 k

Entrada principal: 10 k

Conectores

Al amplificador (principal): XLR/Jack

Salidas: Speakon

Indicadores del panel frontal:

Características y capacidades

Ajustes: Ajuste de nivel

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo) Bicableado

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 620 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 483x316x94 mm

Peso: 6,1 kg

1 kg

1 kg