Amplificador Monitor Audio IA800-2C

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 - 50000 Hz

Potencia por canal (8): 500W Potencia por canal (4): 800W

Potencia por canal (100/70V): 800W / 70V /

Seal a -relacin de ruido: 100 dB Factor de distorsin armnica: 0.03 % Sensibilidad/impedancia del canal Entrada de Inea: 100 mV20 k

Conectores

Entradas: entrada de control (IR) Al amplificador (Principal): RCA

Disparador: 1 pieza

Salidas: salida de control (IR)

Acstica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pc Panel frontal: indicadores

Caractersticas y caractersticas

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: Conexin directa (By-pass/Directo)Control de dispositivos externos

General

Fuente de alimentacin: interna Consumo en espera : 0.5 W Dimensin de montaje: 2U

Dimensiones (WxDxH): 438x438x97 mm

Peso: 9,2 kg