

Elctrico generador Fogo FH 6001

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 V

Potencia nominal: 5,6 kW

Potencia mxima: 6,2 kW

Alternador: sincrnico

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX390

Desplazamiento del motor: 389 cm

Potencia: 13 hp

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,7 l/h / al 75 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 6,2 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2,3 h / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas 220V: 1 16A, 1 pieza para 32 A

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 790x580x505 mm

Peso: 69 kg