

# tor de radares StreetStorm STR-5210EX Signature E

Rangos operativos

Rangos operativos: KKaX

Longitud de onda lser: 800 – 1100 nm

Deteccin de radar

Deteccin de radar: FlechaRobotLISDAMATA

Caractersticas y caractersticas

Funciones: filtro de falsa alarmaModo automticoModo autopistaModo urbano / 4 modos /establecer

Imite de velocidadajuste Pantalla BrilloSilencioAnuncio de vozSilencio de banda

Receptor

Tipo de receptor supertederodin

Procesamiento de seales: digital

GPS:

GLONASS:

General

Consumo de corriente: 250 mA