

# Placa base Asus TUF GAMING X570-PLUS Wi-Fi

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X570

BIOS: Ami

BIOS UEFI

Refrigeracin activa

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 -x canal

Velocidad de reloj mxima: 5100 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con ECC

Salidas de vdeo

SalidaHDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort

Audio integrado

Audio chip : Realtek ALC S1200A

Audio (canales): 7.1

ptico S/P- DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac) / Wireless-AC 9260 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek L8200A  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas  
PCI -E 16x ranuras: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
PCI Compatibilidad Express: 4.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 3.2 gen1: 4 unidades  
USB 3.2 gen2: 2 unidades  
USB C 3.2 gen. 2: 1 PC  
PS/2: 1 PC  
Conectores en placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas