

# Amplificador NAD D3045

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal ( 8 ): 80W

Potencia por canal (4): 150W

Potencia por canal ( 2): 200W

Relación señal-ruido: 98 dB

Señal-a -ruido de relación de ruido (Phono MM/MC): 76 dB

Factor de amortiguamiento: 300

Distorsión armónica: 0,005 %

Sensibilidad de canal/ impedancia

Entrada de línea: 260mV47k

Phono MM/MC: una.35 mV

Conectores

Entradas: Fono / MM /USB Bcoaxial S/P-DIFptico / x2 /

RCA: 1 par

Disparador: 1 pz

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 piezas

Panel frontal: Pantalla Salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: ajuste de gravesajuste de nivel

Avanzado: conexión directa (Por -pass/Direct)Apagado automáticoEtapa fono MMBluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: Interno

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 265x235x70 mm

Peso: 3,6 kg

6 kg