

Altavoz Yamaha NS-P41

Color

Destino: casa

Instalacin: suelo/estanteria

Datos tcnicos

Tipo: pasivo

Nmero de canales: configurados 5.1

Nmero de altavoces: 1

Nmero de carriles: 1

Impedancia: 6

Potencia/frecuencia

Frontal: 30W/canal

Trasero: 30W/canal

Centro: 30W/canal

Potencia mxima del amplificador: 100W/canal/

Potencia nominal total: 140 W

Rango de frecuencia total: 28 - 25000 Hz

Subwoofer

Tipo: reflejo de bajos

Potencia: 50 W / 100W pico /

Rango de frecuencia: 28 - 200Hz

Impedancia: 5 ohmios

Comn

Dimetro del altavoz subwoofer: 200 mm

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 17,6 x 11,2 x 11,6 cm

Trasero Dimensiones del altavoz (alto x ancho x profundidad): 17,6x11,2x11.6 cm

Dimensiones del centro (Al. x An. x Pr.): 11,1 x 27,6 x 11,8 cm

Dimensiones del subwoofer (Al. x An. x Pr.) : 29,2x29,1x34,1 cm

Peso: 10,4 kg