

Enrutador Makita DRT50SFX8

Tipo: borde

Mn. nmero de revoluciones: 10000 rpm

Mx. nmero de revoluciones: 30000 rpm

Mx. dimetro de pinza: 8 mm

Carrera: 40 mm

Funciones: arranque suave; control de velocidad; mantenimiento de velocidad; retroiluminacin

Fuente de alimentacin: batera

Batera tipo: Li-Ion

Tensin: 18 V

Capacidad de la batera: 3 Ah

Juego completo: Tope de proteccin; Ral gua; Estuche/bolsa

Nivel de ruido nivel: 78 dB

Peso: 1,8 kg