## Sistema de sonido JBL One Series 104

Color

Destino: Monitor

Monitoreo de campo cercano

Instalacin: estante

Datos tenicos Tipo: activo

Nmero de canales: set 2.0

Nmero de altavoces: 2 / altavoz coaxial /

Nmero de bandas: 2 Sensibilidad: 88 dB Impedancia: 8 ohmios

Frecuencia de cruce: 1,725 kHz

Potencia / Frecuencia

Potencia mxima del amplificador: 30W / por canal /

Rango de frecuencia general: 60 – 20000 Hz

Diseo

Caractersticas de diseo: inversor de fase

Conectores

Entradas: RCAmini-Jack (3,5 mm)Jack (6.35 mm)

Salidas de auriculares:

General

Dimetro del tweeter: 19 mm

Dimetro del woofer (woofer/rango medio): 118 mm

Material de acabado: plstico

Dimensiones del altavoz frontal (Al. x An. x Pr.): 24,7x15,3x12,4 cm

Peso: 3,8 kg