

Cargador de batera Extra Digital BM400

Ranuras de carga: 4 piezas

Bateras

Tipos compatibles: Ni-CdNi-MhLi-Ion

Marcos: AAAA104401450016340 (CR123)18500186502650026650

Caractersticas

Indicacin de operacin: pantalla

Canales de carga independientes: 4 piezas

Corriente de carga mnima: 200 mA

Corriente de carga mxima: 2000 mA

Corriente de carga (todos los canales): 1000 mA

Nmero de ajustes: 7 piezas

Carga por goteo: / solo para Ni-CD y Ni-MH /

Corriente mnima de descarga: 200mA

Corriente mxima de descarga: 1000 mA

Funciones: Medicin de capacidadProteccin contra sobrecargaPredescargaRecuperacin de capacidadComprobacin de capacidad residualverificacin de polaridaddeteccin de fallasDispositivos de carga de salida USBproteccin contra sobrecalentamiento

General

Contacto negativo mvil

Conector de alimentacin en el cable

Dimensiones (HxWxD): 158x100x45 mm

Peso: 552 g