

# Amplificador Teac AX-505

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 50000 Hz / -5 dB /

Potencia por canal (8): 140W

Potencia por canal (4): 230W

Relación señal/ruido: 110 dB

Distorsión armónica : 0.002 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 3000mV

Entrada de línea: 2500mV

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Acústica: 2 piezas

Panel frontal: indicadores aguja metros salida de auriculares

Funciones y características

Ajuste: ajuste de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass/Direct)

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 56 W

Dimensiones (WxDxH): 290x264x81,6 mm

Peso: 4,2 kg

2 kg

2 kg