

Amplificador Pro-Ject Pre Box S2 Digital

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz

Factor de distorsión armónica: 0.0003 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Salida previa: 2050mV

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFptico

Salidas de preamplificación:

Panel frontal: PantallaSalida de auriculares

Características y capacidades

Ajustes: ajuste de nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 103x122x37 mm

Peso: 0,37 kg