

Amplificador PrimaLuna Evolution 200 Int

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 12AU7, EL34

Parámetros amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 9 - 95000 Hz / ± 3 dB /

Potencia por canal (8): 44 W

Relación señal/ruido: 86 dB

Distorsión armónica: 0,2 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada Main: 0,28 V/100 k

Conectores

Al amplificador (Main): RCA

A acústica: 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Panel frontal LED Salida de auriculares

Funciones y funciones

Ajustes: ajustes de nivel

General

Fuente de alimentación: Interna

Consumo de energía 280 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 366 x 404 x 206 mm

Peso: 24 kg