

Amplificador PrimaLuna Evolution 400 Int

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 12AU7, EL34

Parámetros amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 8 – 68000 Hz / ± 3 dB /

Potencia por canal (8): 70W

Relación señal-ruido: 93 dB

Distorsión armónica: 0,1 %

Sensibilidad/impedancia de canales

Entrada principal: 0.32V100k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Salidas: subwoofer

Acústico: 2 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

Panel frontal: LED salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Generalidades

Fuente de alimentación: Interna

Consumo de energía: 255 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 386x404x206 mm

Peso: 31 kg