

# Amplificador PrimaLuna Evolution 200 Power

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: tubo

Tipo de Impara: 12AU7, EL34

Parámetros amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 7 – 95000 Hz /  $\pm 3$  dB /

Potencia por canal (8): 44W

Relación señal/ruido: 92 dB / estéreo, 93 dB mono /

Distorsión armónica: 2 %

Sensibilidad/impedancia de canal

Entrada de línea: 870 mV/estéreo, 880 mV mono /100 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Acústica: 4 piezas

Características y funciones

Conexión adicional: de altavoces adicionales

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (AnxPrxAI): 405x365x205mm

Peso : 23 kg