Placa base Gigabyte Z390 D

En direccin: overclocking
Socket: Intel LGA 1151 v2
Factor de forma: ATX
Fases de potencia: 6
Disipador trmico VRM
Dimensiones (alto x ancho): 305x230 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel Z390
BIOS: Ami
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 4 ranura(s)
Forma de ranura de memoria factor: DIMM
Modo de funcionamiento: 2 canales
Velocidad de reloj mxima: 4266 MHz
Memoria mxima: 128 GB
Compatibilidad con XMP
Salidas de vdeo
Salida HDMI
Versin HDMI: v.1.4
Audio integrado
Chip de audio: Realtek ALC887
Sonido (canales): 7.1
Conexin de la unidad
SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas
Conector M.2: 1 pc
Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x
Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de puertos LAN: 1 pieza
Controlador LAN: Realtek GbE
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
PCI-E 16x: 3 piezas
Modos PCI-E: 16x/4x/4x
PCI Express Compatibilidad: 3.0
Conectores en el panel posterior
USB 3.2 gen1: 6 piezas

PS/2: 2 piezas
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
LED RGB tira: 1 pc
Opcional: Puerto serie
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Puerto serie
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Puerto serie
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas