

# Generador Loncin LC10000-D-AS

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 7,2 kW

Potencia mxima: 8 kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Loncin LC192FD

Tamao del motor: 459 cm

Potencia: 13,6 hp

Tipo de arranque: Arrancador elctrico

Consumo de combustible: 3,3 l/h

Capacidad del depsito de combustible: 25 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 7.5 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)regulador de voltaje automtico (AVR)

General

Nmero de enchufes (220/380 V): 3 piezas

Tomas de 220 V: 3 uds 16 A

Nivel de ruido: 78 dB / a 7 m /

Dimensiones: 681x546x550 mm

Peso: 92 kg