

# Generador de energia Fogo FH 4001

Combustible: gasolina

Tensin de salida: 220 B

Potencia nominal: 3,8 kW

Potencia mxima: 4,2 kW

Alternador: sincrnico

Tipo ICE: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX270

Desplazamiento del motor: 270 cm

Potencia 9 CV

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,2 l/h / al 75 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 5,3 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2.4 horas / al 75 % de carga /

Refrigeracin del motor: aire

Nmero de enchufes (220/380 V): 2 piezas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 650x470x510 mm

Peso: 56 kg