

# Generador Fogo FH 6000R

Combustible: Gasolina

Tension de salida: 380 V

Potencia nominal: 5kW / a 380V, 2,7kW a 220V /

Potencia mxima: 5,5kW / a 380V, 3 kW - a 220V /

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Honda GX270

Cilindrada: 270 cm

Potencia: 9 CV

Tipo de arranque: manual

Consumo de combustible: 2,2 l/h / al 75 % de carga /

Volumen del deposito de combustible: 5,3 l

Tiempo de funcionamiento continuo: 2.4 horas / al 75 % de carga /

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y caractersticas

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR)

Total

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds

220V tomas: 1 ud 16A

tomas 380V: 1 ud 16A

Nivel de proteccion: IP 23

Nivel de ruido: 96 dB

Dimensiones: 790x580x505 mm

Peso: 61 kg