

Enrutador Huawei AR1220E

Tipo: enrutador

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Entrada de datos (WAN-port): Ethernetptica (SFP/SFP+) / x2 combo /3G/ Mdem 4G (USB)

Nmero de WAN-puertos: 2 pcs

Velocidad de WAN-puertos: 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 8 piezas / LAN/WAN /

Velocidad de LAN-puertos: 1 Gbps

Nmero de USB-puertos: 2 piezas

Puerto de consola: / 2 uds.,RJ-45 + miniUSB /

Funciones y funciones

Administracin: TelnetWeb-interfazSNMP

Funciones bsicas: DHCP-servidorreenvo de puertossoporte VPN

Seguridad

Seguridad: filtrado MAC-direccionesfiltrando web-contenidoDMZ

General

Fuente de alimentacin: integrada

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 390x220x44.5 mm

Peso: 2900 g

5 mm

Peso: 2900 g

5 mm

Peso: 2900 g