

# Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer AX10

## Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

## Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802,11 g )Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)

Frecuencia rango: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima en 2.4 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1201 Mbps

## Conexin y LAN

WAN: 1 puerto1 Gbps

LAN: 4 puertos1 Gbps

## Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antena: externa

## MU-MIMO

Transmisor Potencia: 23 dBm

Potencia de seal de 2,4 GHz: 20 dBm

Fuerza de seal de 5 GHz: 23 dBm

## Hardware

Procesador: Broadcom BCM6750

Nmero de ncleos: 3

Frecuencia de reloj: 1.5 GHz

RAM: 256 MB

Memoria flash: 16 MB

## Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATMESH/OneMesh/Formacin de hacesCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

## Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3802.1x

## General

Dimensiones: 260x135x39 mm

1x

## General

Dimensiones: 260x135x39 mm

1x

## General

Dimensiones: 260x135x39 mm