

Generador Pramac PX5000 230V

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,7kW

Potencia mxima: 3,6kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Pramac AP188F

Tamao del motor: 389 cm

Potencia: 13 CV

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 1,92 l/h / al 100 % de carga, 1,44 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 25,5 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo : 13,2 h / al 100 % de carga, 17.7 horas al 75 % de carga /

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 3 piezas

Tomas 220V: 3 uds 16 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 727x515x670 mm

Peso: 79 kg