

Generador Pramac PX8000 230V

Combustible: gasolina

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 4,5kW

Potencia mxima: 5,4kW

Alternador: snrono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Pramac AP190F

Tamao del motor: 420 cm

Potencia: 14 CV

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 2,66 l/h / al 100 % de carga, 2 l/h al 75 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 25,5 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo : 9,5 h / al 100 % de carga, 12.7 horas al 75 % de carga /

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 3 piezas

Tomas 220 V: 2 16 A, 1 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 727x515x670 mm

Peso: 94 kg

1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 727x515x670 mm

Peso: 94 kg

1 ud 32 A

Ruedas

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 727x515x670 mm

Peso: 94 kg