

Amplificador Cambridge AXA35

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 5 – 50000 Hz / -3 dB /

Potencia por canal (8): 35W

Señal/ruido : 82 dB

Factor de amortiguamiento: 50

Factor de distorsión armónica: 0.15% / @ 20 - 20000 /

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 47 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 4 pares

Acústica: 2 piezas

REC (a la grabadora)): 1 par

Panel frontal: pantalla de entrada de audiosalida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: control de nivel

Opcional: Etapa de fono MM

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 260 W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x335x83 mm

Peso: 5,6 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 430x335x83 mm

Peso: 5,6 kg

5 W

Dimensiones (WxDxH): 430x335x83 mm

Peso: 5,6 kg